

Connecte



DREIEDIMMER

Connecte Dreiedimmer er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle brytere til en smart løsning.

Dreiedimmeren er kompatibel med GLE (bakkantdimmbare) laster og kan installeres både med og uten N-leder.

Dreiedimmeren følger standard Zigbee 3.0 og er kompatibel med økosystemer som Google Home.

Styr flere lyskilder med én smart dreiedimmer

Connecte Dreiedimmer er en dreiedimmer som kan brukes på LED, halogen og vanlige lyspærer. Den fungerer både med og uten N-leder, kan kobles til flere endevendere og styres gjennom ZigBee 3.0. Dreiedimmeren kan automatiseres gjennom App og for eksempel brukes som hovedbryter for smarte stikkontakter og frittstående lamper. Dette produktet er laget med fokus på sikkerhet og har derfor både elektronisk sikring mot høy temperatur samt smeltesikring.

Spesifikasjoner

Innhold

- Dreiedimmer, GLE (bakkantdimmer)

Utforming

- Innbyggingsdybde: 30mm
- Fysiske mål ramme: 84x84mm
- Farge: Hvit RAL 9010 / Sort RAL 9005

Sikkerhet

- Elektronisk temperatur sikring
- Smeltesikring

Spenning




- Spenning: 230V / 50 Hz
- Max belastning 300W
- Strømtrekk I stand-by: $\leq 0.5W$

Radio

- Protokoll: ZigBee 3.0

Miljø

- Temperatur: -10°C til 40°C
- Fuktighet: 10% R.H. - 90% R.H.

Last	Glødelampe 	3W-300W
	LED lampe	3W-200W
	Halogen lampe 	3W-300W
	Lavvolt halogenlampe med elektronisk transformator 	3W-200W
	Resistiv last	3W-300W